

Διαμόρφωση Ζωνών

Αρ. Ζώνης	Υλικό	Σημείο Κάλυψης
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		




ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ

RUNNER 8-16

ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 30 ΠΕΡΑΜΑ

 **210 4023098 - 6977071062**

Mail: tampakak@freemail.gr

Site: www.gtsecuritysystems.gr

Όπλιση Συστήματος (όταν φεύγουμε από το χώρο):

Πατάμε το πλήκτρο ARM : 

Όπλιση Συστήματος Περιμετρικά (όταν είμαστε στο χώρο με χρόνο εισόδου)



Πατάμε το πλήκτρο STAY : 

Όπλιση Συστήματος Περιμετρικά (όταν είμαστε στο χώρο χωρίς χρόνο εισόδου)






Πατάμε το πλήκτρο STAY :  και 


Αφοπλισμός Συστήματος (Ισχύει για όλους τους τρόπους Όπλισης)



Πατάμε **Κωδικό** και 

***Απομόνωση Ζωνών:** Πατάμε το πλήκτρο  (Bypass) τον αριθμό της Ζώνης (σε διψήφιο αριθμό π.χ. 01) και το πλήκτρο  και τέλος σπλίζουμε ανάλογα με τον τρόπο που θέλουμε.

*Το σύστημα συναγερμού είναι προγραμματισμένο έτσι ώστε να απομονώνει αυτόματα τις Ζώνες που υπάρχουν ανοιχτές τη στιγμή της όπλισης για μεγαλύτερη ευκολία..

Αλλαγή Κωδικών: Πατάμε το πλήκτρο  το Master Κωδικό και 
Κατόπιν πατάμε  και **1** και , και ξανά **1** και 






Στη συνέχεια βλέπουμε το **(παλιό Κωδικό)** και πληκτρολογούμε το **(νέο Κωδικό)** και 

Τέλος πατάμε  και .


Ενεργοποίηση-Απενεργοποίηση του CHIME: Πατάμε παρατεταμένα για 2 δέυτ. το πλήκτρο με το καμπανάκι.

Αρ. Χρήστη	Όνοματεπώνυμο Χρήστη	ΠΡΟΣΒΑΣΗ
01 (MASTER)		A + B
02		A + B
03		A + B
04		A + B
05		A + B
06		A + B
07		A + B
08		A + B
09		A + B
10		A + B
11		Only A'
12		Only A'
13		Only A'
14		Only A'
15		Only A'
16		Only A'
17		Only A'
18		Only A'
19		Only A'
20		Only A'
21		Only B'
22		Only B'
23		Only B'
24		Only B'
25		Only B'
26		Only B'
27		Only B'
28		Only B'
29		Only B'
30		Only B'

Αλλαγή Κωδικών (Πολλούς Χρήστες) :

Πατάμε το πλήκτρο  και το Master Κωδικό και  Κατόπιν πατάμε  και **1** και , και ανάλογα ποιόν κωδικό χρήστη θέλουμε να αλλάξουμε πατάμε τον αντίστοιχο αριθμό του. (π.χ. για το χρήστη 2 πατάμε 02 και .

Στη συνέχεια βλέπουμε το **(παλιό Κωδικό)** και πληκτρολογούμε το **(νέο Κωδικό)** και  (*).

Τέλος πατάμε  και .

(*) Αν θέλουμε να διαγράψουμε τελείως κάποιον κωδικό αντι για νέο πατάμε το πλήκτρο Control + 0.